

Convertisseur 600W



DESRIPTIF

Descriptif :

12V DC/230V AC - 1200W max.

CONTINU/ALTERNATIF.

1 prise 16A.

Protection contre surcharge de sortie, courts circuits, faible et forte tension d'entrée.

Alarme pour batterie faible.

Un convertisseur de tension permet à partir d'une source de courant continu (batterie) d'obtenir du courant alternatif d'une tension de 220 volts. Il permet d'utiliser certains petits appareils électriques ou d'outillages à partir d'une batterie ou à l'intérieur d'un véhicule.

Argumentaire :

Idéal pour tous véhicules : voiture, caravanning, fourgonnette, fourgon...

Usage : alimentation outillage électroportatif.

Accessoires	Courant	Nombre de prise	Prise	Fréquence	Dimensions
cordons de branchement et pinces	continu - alternatif	1 prise 16A	1 prise 16A	50Hz	210x110x60mm
Poids	Puissance	Puissance maxi	Tension de sortie	Tension entrée	Réf.
1,19kg	600W	1200W	230V AC	12V DC	05118

Famille : STOCKAGE PRODUCTION D'ÉNERGIE**Marque :  SODELEC****Livré avec :***- cordons de branchement et pinces***INFOS :**

Il est important de s'assurer que la puissance en continu et la puissance maximale de votre appareil ne dépassera pas les valeurs du convertisseur. Un produit demandant un trop fort courant de crête (courant au démarrage par exemple) entraînant une puissance max trop élevée, risque d'endommager le convertisseur et votre appareil. Il est également important de vérifier que votre alimentation délivrera assez de puissance au convertisseur. Le convertisseur « quasi-sinus » est recommandé pour les appareils de type : éclairage à incandescence, fer à repasser, cafetière, plaques, four, convecteur... Non recommandé pour les appareils inductifs ou électroniques.