

Chargeur électronique automatique Sodistart 6/12V



DESCRIPTIF

Descriptif :

Pour accumulateurs WET/GEL/AGM/START-STOP/PULSE TRONIC.

Réinitialisation automatique après coupure du courant

6V (batterie 2-2,5V)

12V (batterie 2-10,5V)

Sélection automatique du courant de charge en fonction de la capacité de la batterie.

Protection court-circuit en sortie ou inversion de polarité.

Courant de charge : 4A.

Les plus :

- Maintien de charge
- Indicateur lumineux (rouge : en charge - vert : batterie chargée)

Alimentation	Courant de charge	Courant de charge efficace	Indice de protection	Modèle	Type de batterie
230V	4A	4A	IP65	Sodistart 612+	batteries classiques, GEL, AGM
Capacité nominale de réf AH 15H min max	Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29	Capacité batterie	Fréquence	Dimensions	Poids
1,2/120 Ah	4A	1,2/120Ah	50Hz	190x80xh48mm	3,6kg
Puissance	Tension de charge	Tension de sortie	Réf.	Lot de	
60W	6-12V	6V-12V	04021.08	x 8	